APU230V.24V-1,5A/1,3Ah

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl
3 u. 10pol. max. 2,5 qmm
Batterie ext.: AMP 2pin

1 L Netz
2 N “
3 PE “

Meldungen
4 Ausgang 24V o.k.
5 “
6 Batteriebetrieb
7 “
8 Netzbetrieb
9 “

10 – 11 + out 24V DC
12 – 13 - out “

Externer Batterieanschluss:
1: +, 2: – 24V DC

Technische Daten

Netz Eingang, Kl. 1-3	85–250V AC, 90-300V DC
Stromaufnahme	max. 0,6 A, Spitze 3A
Meldungen	N.O. Photo MOS Relais
Klemme 4-5, 6-7, 8-9	max.60V AC/DC, max.0,5A
Ausgang, Kl.10/11– 12/13	24V DC, +10 –15% max.1,5A, Spitze 2A
Batterie intern	24V, 1,3Ah
Batterie extern	24V, max. 10Ah
F1, interne Batterie	FK 1 = 3A (Kfz-Sicherung)
F2, externe Batterie	FK 1 = 3A (Kfz-Sicherung)
Wirkungsgrad	max. 90%
Normen	EN 60950, 55022L.B, 61000
Prüfspannung	3,5 kV AC EN 50178
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Stahlblech, TS35, EN50022
Gewicht	2000 g
Maße	130 x 100 x 102mm (BxHxT)

Unterbrechungsfreie 24V DC Stromversorgung. Schaltreglernetzteil mit integriertem Akkusatz (24V 1,3Ah, wartungsfrei).
Ausgang mit Power-Boost Funktion zum Betrieb von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen (kapazitive Last).
ON-LINE Betrieb, die Last wird unterbrechungsfrei aus dem Batteriekreis versorgt.
Unterspannungsabschaltung bei Akkubetrieb: <19,5V. Die Stromversorgung aktiviert sich automatisch mit wiederkehrender Netzspannung. Zum Einlagern (Abschalten der Batterie) nach Netztrennung kurzzeitig die Akkusicherung (F1/F2) ziehen.
Weitere Hinweise siehe Blatt **AN A399** ‚Allgemeine Beschreibung‘, Blatt **AN A400** ‚Anschluss‘, Blatt **AN A401** ‚Akkusätze‘.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 410	D_APU24-1_5	02.01.23

USV STROMVERSORGUNG APU 230V.24V-1,5A/1,3Ah

Netz	85 – 250 V AC/DC Netz
Ausgang	24V DC, max.1,5A, unterbrechungsfrei
Meldungen	3x Schließerkontakt, AC/DC (Photo MOS Relais)
Batterie intern	24V, 1,3Ah