




KB-REL4-TYP1

Ansteuerung
Relaisspule 1-4



Kontakte Relais 1-4

Anschlussklemmen

Federkraftklemmen

6 pol., max. 2,5 qmm
10 pol., max. 2,5 qmm

- 1: Com. Eingang 1-4
- 2: Eingang 1,
- 3: Eingang 2,
- 4: Eingang 3,
- 5: Eingang 4,
- 6: Com. Eingang 1-4
- 7: Ausgang 1, N.O. Kontakt 1
- 8: " , Com. "
- 9: " , N.C. "
- 10: Ausgang 2, N.O. Kontakt 2
- 11: " , Com. "
- 12: " , N.C. "
- 13: Ausgang 3, N.O. Kontakt 3
- 14: " , Com. "
- 15: Ausgang 4, N.O. Kontakt 4
- 16: " , Com. "

Technische Daten

Eingang 1-4, Klemme 2-5	24V AC/DC
Relaisspule: oder nach Bestellangabe	DC sensitiv mit internem Brückengleichrichter
Eingangsstrom, Kl. 2-5	nach Relaisbestückung siehe Herstellerdaten
Ausgang 1-4, ohmsche Last:	max. 16A, max.30A 4sec.
Spitzenspannung	max. 250V AC
Schaltleistung AC1	max. 3000VA
Prellzeit	max. 2ms
Die Kontaktdaten können abweichen, je nach Relais- Bestückung und der Anwendung, siehe hierzu auch die Herstellerdaten (Finder) der eingesetzten Relais.	
Isolationsspannung	4 kV
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS 35,
Gewicht	130 g
Maße	60x70x50 mm (BxHxT)

Relaisblock mit 4x Lastrelais, Ansteuerung mit sensitiven Relaisspulen (geringe Verlustleistung) und Brückengleichrichter, AC/DC Ausgang 1 und 2 mit Umschaltkontakt, Ausgang 3 und 4 mit Schließerkontakt, Kontaktart siehe auch Blatt AN C500. Klemme 1 und 6 sind intern zum Durchschleifen gebrückt. Gehäuse zum Aufschnappen auf TS 35 Tragschiene.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

27356 Rotenburg Wümme

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

RELAIS-KLEMMENBLOCK KB-REL4-TYP1_UC

Eingang 1-4	24V AC/DC Relaisspulen (sensitive Ausführung)
Ausgang 1-2	Umschaltkontakt, Kontaktausführung nach Bestellung
Ausgang 3-4	Schließerkontakt

K101.1

KB-REL4-Typ1_UC

02.01.23