



MOD 11



MOD 11 Rückseite

Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme
28 pol., max. 2,5 qmm

24x Eingänge
12x Meldefelder mit je 2LED
LED Farbe nach Angabe

Eingangsklemmen:
1-24: +~ Meldungen 1-24

25: ext. Testtaste

26: +~ G Versorg. 24V (Testt.)

28: --G0 Versorgung Masse

Technische Daten

Eingang Anzeige 1-24 24V AC/DC, +-20%
Stromaufnahme/ Anzeige max. 10mA

Meldefelder mit
Anzeigen
Beschriftungsfeld
Plexiglasabdeckung
LED Farbe nach Angabe

12x Beschriftungsfelder
24x LED, Farbe nach Angabe
14,5 x 10 mm
Aufschnappbefestigung
weiß, blau, rot, grün, gelb

Testeingang, KI.25 max. 240mA,
max. 4 MOD Module

Arbeitstemperatur -10 - +50°C
Lagertemperatur -30 - +80°C
Gehäuse
Gewicht Normeinbaugeh. 96x96mm
Maße 300 g
Ausschnittmaß 96 x 96 x 68 mm (BxHxT)
91 x 91 (+1) mm

Das Anzeige- Meldemodul MOD11 hat 12 Meldefelder mit je 2x LED Anzeigen (24 Meldeeingänge).
In der Standardausführung sind die LED's pro Meldefeld grün (Betriebsanzeige) und rot (Störungsanzeige).
Wird die LED-Bestückung anders gewünscht, so ist dieses bitte bei Bestellung anzugeben.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

ANZEIGE- MELDEMODUL MOD 11

Eingang 24V AC/DC

Anzeige 24x LED Anzeigen

C 111

D_MOD11

02.01.23